



Modellkennung	HV-UC111
Eingangsspannung	100 – 240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung /	USB-C: Total: 20 W
Ausgangsstrom /	USB-C: 5,0 V DC / 3,0 A (15 W)   9,0 V DC /
Ausgangsleistung	2,22 A (20 W)   12 V DC / 1,66 A (20 W)
	USB-A: 5,0 V DC / 3,0 A (15 W)   9,0 V DC /
	2,0 A (18 W)   12,0 V DC / 1,5 A (18 W)
	USB-C + USB-A: Total: 20 W
Durchschnittliche Effizienz	60 % im Betrieb
Effizienz (10 %)	86 % bei geringer Last
Leistungsaufnahme	0,07 W bei Nulllast
Gewicht	55 g
Hinweis	Wenn nur die USB-C-Buchse verwendet wird, beträgt die Ausgangsleistung max. 20W an dieser Buchse. Wenn USB-A und USB-C gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Ausgangsleistung beider Buchsen zusammen 20 W.
Lieferumfang	Netzadapter (Modell: HV-UC111), Bedienungsanleitung



## HIGHLIGHTS

- ✓ Kompaktes Reiselandegerät mit zwei Anschlüssen für USB-C und USB-A
- ✓ Ermöglicht das Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
- ✓ Gewährleistet Lade-Sicherheit durch eingebaute Mechanismen zum Schutz vor bspw. Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlüssen
- ✓ Perfekt für unterwegs

## ZUBEHÖR

- Anleitung

