

# DATENBLATT

## Optimal vernetzt.

**Verbinden Sie sich auch über größere Distanzen bequem und schnell mit dem Router und anderen WLAN-fähigen Geräten in Ihrem Netzwerk.**



### WLAN-VERSTÄRKER **WLR-310**

Bauliche Gegebenheiten und größere Entfernungen zwischen einem Router und den WLAN-fähigen Geräte beeinträchtigen oft die Geschwindigkeit und Empfangsqualität der gesendeten Daten innerhalb eines Netzwerks.

Der WLR-310 mit 2 integrierten Antennen verstärkt schnell und effektiv die Reichweite eines vorhandenen WLAN Netzwerks. Sie können ihn wahlweise als WLAN Repeater, Access-Point oder Client einsetzen. Die Konfiguration des Repeaters erfolgt dank WPS-Taste einfach per Knopfdruck.



### HIGHLIGHTS

- Einfache Konfiguration per Knopfdruck dank WPS-Taste
- Wahlweise als WLAN-Verstärker, Access-Point oder Client nutzbar
- WLAN Standard 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- 2 integrierten Antennen
- Integrierter Netzstecker und 2x RJ45 Schnittstellen
- Unterstützt Netzwerkprotokolle TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und andere
- Kostenfreie App zur schnellen und einfachen Installation

# DATENBLATT



## Technische Daten

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Anschluss:             | Drahtlos & Netzkabel               |
| Datenübertragungsrate: | Bis zu 300 MBit/s                  |
| Wireless Standard:     | IEEE 802.11 a/b/g/n                |
| Betriebsmodi:          | Access-Point und Repeater          |
| Verschlüsselungen:     | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 |
| Antenne:               | 2x integrierte Antennen            |
| Stromversorgung:       | Intern (100-240V~, 50/60Hz, 0,3A)  |
| LED-Anzeige:           | LAN 1, LAN 2, WPS, WLAN, Power     |
| Betriebstemperatur     | 5°C bis 35°C                       |



## LIEFERUMFANG

- ✓ RJ 45 Netzkabel
- ✓ Bedienungsanleitung

